**KONFERANS SİSTEMİ MERKEZİ**

- Üzerinde harici iki ses girişi olmalı, telsiz mikrofon yâda kürsü mikrofonu direk olarak bağlanabilmelidir.
- Konferans merkezi tercüman ve genişletme kontrol 8 pin çıkışları killenebilir yapıda olmalıdır.
- 12 kanal tercüman ünitesi için çıkış olacaktır.
- 128 adet konferans ünitesi bağlanabilir.
- 4000 konferans ünitesine kadar genişletme fonksiyonlarıyla yükseltilebilir.
- Konferans çeşitlerine göre çoklu modu olmalıdır.
- Konferans üzerinde dijital ekolayzır ve ses işlemcisi ile sesi daha açık ve yoğun hale getirmelidir.
- 2 ses çıkışı ve girişi olmalıdır.
- Frekans aralıgı 60-16khz olmalıdır.
- Güç tüketimi 10 w geçmemelidir.
- 4 konumlu modu olmalıdır.(FIFO-NORMAL-FREE-APPLY)
- Bass /Tiz ayar konumu ön panelde olmalıdır.
- Bass/Tiz ayar (-6dB,-2dB,0dB,+2dB, +6dB) konumlu olmalıdır.
- Volüm ses ayar konumu ön panelde olmalıdır.
- Volüm ses ayar (-15dB,-10dB,-5dB,-3dB, 0dB) konumlu olmalıdır.
- Üniteler için(başkan-delege) 3 çıkış bulunmalıdır.
- 1 adet genişleme çıkışı için 8 pin VEYA RS 232 çıkışları iler 4096 üniteye kadar genişleme kapasiteli olmalıdır.
- 11+1 dil kadar çalışabilir olmalıdır.
- Bilgisayardan konferans durumunu kontrol edilebilir olmalıdır.
- Çalışma gerilimi 220v 50Hz -60Hz olmalıdır.
- Sistemin kablolaması özel konferans kablosu ile sağlanmalı ve bir bütün halde verilmelidir.