

Guardex



Yeni



XJ 8065

X-Ray Baęaj Tarama Cihazı

- 800 mm X 650 mm Tünel ebadı
- Üstün performanslı Organik / İnorganik ayrımı.
- Çanta - Paket - Koli ile geçiilerin sağlandığı tüm alanlarda kullanıma uygundur.
- Taşınması kolay, mobil kullanım için dizayn edilmiştir.
- 34mm. penetrasyon değeri sayesinde sınıfının en yüksek çelięe nüfuz etme özelliğine sahiptir.
- Gelişmiş network sistemi ve yazılım güncelleme özellięi.
- 100.000 resim kaydedebilme özellięi.
- Işıklı ve sesli uyarabilme özellięi.
- Otomatik kendi kendini test edebilme özellięi.
- 10 yıl yedek parça ve servis garantisi.
- Tüm ISO, CE belgeleri ve onaylı test raporlarına sahiptir.
- 24 saat çalışmaya uygundur.
- 19" LCD TFT Monitör

bilmak
security systems

T : 0 212. 225 80 50 pbx
M : bilmak@bilmak.com.tr
www.bilmak.com.tr

CE

RoHS
COMPLIANT

ISO
9001

FC

XJ 8065

X-Ray Baęaj Tarama Cihazı

GENEL ÖZELLİKLERİ

Tünel Ölçüleri	: 800 mm (G) x 650 mm (Y)
Konveyör Yük Kapasitesi	: 200 Kg.
Konveyör Hızı	: 0.20 m /sn.
Organik/Inorganik Ayırımı	: Organik Maddeler turuncu,inorganik Maddeler mavi , karışımı yeşil renkte görünür
Penetrasyon Deęeri	: 34mm Çelik (Çelięe Nüfuz Etme)
X-Ray Çözünürlüęü	: 40 AWG
Yaklaşık Aęırlık	: 800 Kg.
Film Emniyeti	: ISO 1600 Film Garantili

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Isısı	: 0°C - +45°C
Çalışma Nemi	: %10 ~ 95 (Baęıl Nem)
Depolama Isısı	: -40°C - +70°C.
Depolama Nemi	: %10 ~ 95 (Naęıl Nem)
Güç Desteęi	: 220V AC ± %10
Güç Tüketimi	: 0.50 KW/h
Gürültü	: <55d.

X-RAY JENARATÖRÜ

X - Işın Yönü	Aşaađıdan Yukarı Doğru
X - Ray Açısı	80°
Anot Voltajı	80-160 Kv.
Anot Akımı	0.2 - 1.25 mA.
Soęutma Şekli	Yaę Soęutmalı %100

GÖRÜNTÜLEME PERFORMANSI

X-Ray Sensörü	L şeklinde Fotodiyot Dizilimi
Max. Çözünürlük	1024 / 768
Görüntü Depolama	100.000 resim
Grey Seviyesi	65536
Bölge ve Zoom Özellięi	1-9 Görüntü Bölgeleri: 2-4-8 Defa Büyütme, Tam Ekran, Sürekli görüntü

GÖRÜNTÜLEME FONKSİYONLARI

*Yoęunluk Ayarı *Arşiv Kaydı *Sistem Arıza Alarmı *Negatif-Pozitif Görüntüleme *Acil Durum Alarmı *Otomatik Sayım
*Kenar Belirginleştirme *Tehlikeli Nesne Alarmı *Çalışma Durumunu, Tarihi Saati Ekranda Gösterme
*Son Görüntüyü Geri Getirme *Acil Dur Özellięi *Tek Tuşla Kapanma.