



FCP-04 Parmak İzi Okuyucu

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ



YÜKSEK PERFORMANS, ŞIK KASA, KOLAY KURULUM, HIZLI ÇALIŞMA PERFORMANSI, TURNİKE KAPI AÇMA, RAPORLAMA, HABERLEŞME

Parmak İzi Kapasitesi	: 1.800
Kart Kapasitesi	: 1.800
Log Kapasitesi	: 60.000
Kart	: Proximity
İletişim Portalı	: TCP/IP, USB, Wiegand Çıkış
Röle	: Var
Çalışma Hızı	: Yüksek Hızda
Dil	: Türkçe
Ekran	: 2.4" Renkli Ekran

Uranium FCP-04 Parmak İzi Okuyucu TCP /IP (Ethernet) ile haberleşerek iletişim sağlayan ve iç ortamlarda kullanılabilen şık tasarımlı kart okuyucudur.

1.800 parmak izi kapasiteli + 1.800 kart kapasiteli Uranium FCP-04 Parmak İzi Okuyucu, geçiş kontrol için dizayn edilen şık tasarımlı bir üründür. Parmak izi + kart + şifre geçiş opsiyonları ile turnike kapı açma özelliğine sahip röleli okuyucunun 60.000 log kapasitesi vardır. İstenildiği takdirde sadece kartlı, şifreli, parmak izi ile geçiş ikisi birlikte ve üç yöntem aynı anda kullanılabilir. 1.800 kullanıcı cihaz 0.5 saniyenin altında, hızlı çalışma performansına sahiptir.TCP / IP iletişim portalı ile haberleşen okuyucudan tüm log bilgileri, giriş çıkış bilgisi, kişi bazlı yetkilendirme, günlük, haftalık, aylık gibi tüm raporlar yazılım ile alınabilmektedir. 2.4 inç renkli ekranı ile, yapılan işlemleri ekrandan takip edebilirsiniz. Kartı okuttuğunuzda kart id'si, eğer kaydedilmişse bilgiler okuyucu ekranında görünmektedir. Wiegand output'una sahip olan okuyucu aynı zamanda panel görevi yapmaktadır.USB bağlantısı yapılarak log bilgileri cihazdan alınabilir. Bu özellikler ile FCP-04 Parmak İzi Okuyucu sadece küçük iş yerleri , evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar , depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.