



## FCP-06 Parmak İzi Okuyucu

# GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ



YÜKSEK PERFORMANS, ŞIK KASA, KOLAY KURULUM, HIZLI ÇALIŞMA PERFORMANSI, TURNİKE KAPI AÇMA, RAPORLAMA, HABERLEŞME

Parmak İzi Kapasitesi	: 1.000
Log Kapasitesi	: 100.000
Kart	: Proximity
İletişim Portalı	: TCP/IP, USB, : Wiegand 26 Giriş, Çıkış
Röle	: Var
Zil	: Var
Çalışma Hızı	: Yüksek Hızda
Şifre	: Var
Dil	: Türkçe
Ekran	: 2.4" Renkli Ekran

Uranium FCP-06 Parmak İzi Okuyucu TCP /IP (Ethernet) ile haberleşerek iletişim sağlayan ve iç ortamlarda kullanılabilen şık tasarımlı kart okuyucudur.

1.000 kullanıcı kapasiteli Uranium FCP-06 Parmak İzi Okuyucu, geçiş kontrol için dizayn edilen şık tasarımlı bir üründür. Parmak İzi + kart + şifre geçiş opsiyonları ile turnike kapı açma özelliğine sahip röleli okuyucunun 80.000 log kapasitesi vardır. 1.000 kullanıcı cihaz hızlı çalışma performansına sahiptir.

TCP / IP iletişim portalı ile haberleşen okuyucudan tüm log bilgileri, giriş çıkış bilgisi, kişi bazlı yetkilendirme, günlük, haftalık, aylık gibi tüm raporlar yazılım ile alınabilmektedir. 2.8 inç renkli ekranı ile, yapılan işlemleri ekrandan takip edebilirsiniz. Kartı okuttuğunuzda kart id'si, eğer kaydedilmişse bilgiler okuyucu ekranında görünmektedir.

USB bağlantısı yapılarak log bilgileri cihazdan alınabilir. Dahili buzzer özelliği ile gerçekleştirilen her işlemde sesli uyarı veren cihazda bulunan dahili batarya özelliği ile cihazda enerji olmadan 2 saat çalışabilmektedir. Bu özellikler ile FCP-06 Parmak İzi Okuyucu sadece küçük iş yerleri, evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar, depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.